



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

27 січня 2022 року

Київ

№ 8

Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні

Відповідно до статей 7, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою забезпечення банками України захисту здоров’я та життя працівників, які здійснюють операції з цінностями, належних умов схоронності цінностей Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
3. Постанова набирає чинності з 01 квітня 2022 року.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 50

Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні

1. У пункті 4 розділу I:

1) пункт після підпункту 13 доповнити новим підпунктом 13¹ такого змісту:
“13¹) сейф нічного зберігання цінностей інкасаторів (далі – сейф інкасаторів) – сейф для тимчасового зберігання цінностей інкасаторами, технічний стан якого підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ EN 1143-1;”;

2) пункт після підпункту 17 доповнити новим підпунктом 17¹ такого змісту:
“17¹) сховище нічного зберігання цінностей інкасаторів (далі – сховище інкасаторів) – приміщення для тимчасового зберігання цінностей інкасаторами, технічний стан якого підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ EN 1143-1.”.

2. Пункт 16 розділу III доповнити новим підпунктом такого змісту:

“4) фізична охорона (денна та/або цілодобова) власною службою охорони банку та/або суб’єктом охорони з цілодобовим підключенням:
системи тривожної сигналізації до пульта спостереження власної служби охорони та/або суб’єкта охорони;
системи відеоспостереження (в онлайн-режимі) до централізованого цілодобового поста власної служби охорони та/або суб’єкта охорони.”.

3. У розділі IV:

1) пункти 20 та 21 викласти в такій редакції:

“20. Банк зобов’язаний обладнати сховище, сховище інкасаторів, сховище для індивідуальних сейфів:

1) першим рубежем системи охоронної сигналізації – безпосередньо двері сховища, сховища інкасаторів, сховища для індивідуальних сейфів сповіщувачем, що реагує на їх відчинення;

2) другим рубежем системи охоронної сигналізації – об’єм сховища, сховища інкасаторів, сховища для індивідуальних сейфів за допомогою сповіщувача дуального (комбінованого) типу з різними фізичними принципами дії.

21. Банк зобов'язаний обладнати сховище, сховище інкасаторів, сховище для індивідуальних сейфів, сейф, що використовується як сховище, сейф інкасаторів, сейф з індивідуальними сейфами кодовим пристроєм керування приладами приймально-контрольними (далі – ППК) установлення під охорону та зняття з-під охорони рубежів охоронної сигналізації.”;

2) пункт 22 після слів “поверхню сховища” доповнити словами “, сховища інкасаторів”;

3) пункти 23–25 та 41 викласти в такій редакції:

“23. Банк зобов'язаний обладнати сейф, що використовується як сховище, сейф інкасаторів, сейф з індивідуальними сейфами:

1) першим рубежем системи охоронної сигналізації – безпосередньо двері сейфа, що використовується як сховище, сейфа інкасаторів, сейфа з індивідуальними сейфами сповіщувачем, що реагує на їх відчинення;

2) другим рубежем системи охоронної сигналізації – зовнішні поверхні сейфа, що використовується як сховище, сейфа інкасаторів, сейфа з індивідуальними сейфами за допомогою сповіщувачів, що реагують на його руйнування ззовні.

24. Банк зобов'язаний застосовувати сповіщувачі з різними фізичними принципами дії для першого та другого рубежів системи охоронної сигналізації сховища, сховища інкасаторів, сховища для індивідуальних сейфів, сейфа, що використовується як сховище, сейфа інкасаторів, сейфа з індивідуальними сейфами.

25. Банк зобов'язаний розташовувати кодовий пристрій керування ППК системи охоронної сигналізації сховища, сховища інкасаторів, сховища для індивідуальних сейфів, сейфа, що використовується як сховище, сейфа інкасаторів, сейфа з індивідуальними сейфами в передсховищі та/або в приміщенні, що виконує функції передсховища (далі – передсховище).”;

“41. Банк зобов'язаний обладнати системою відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу з відеокамер у цілодобовому режимі строком не менше ніж:

1) 14 діб – робоче місце касира, зону клієнтів біля робочого місця касира, передсховище сховища інкасаторів, передсховище сейфа інкасаторів та вхід/вихід клієнтів до/із банку;

2) 60 діб – сховище для індивідуальних сейфів та/або передсховище сейфа з індивідуальними сейфами.”.

4. У пункті 47 розділу V:

1) слово “потрібних” виключити;

2) пункт доповнити новим другим реченням такого змісту: “Перелік приміщень касового вузла (схеми розташування, назви приміщень тощо) та наявність боксу інкасації в кожному відокремленому підрозділі банку визначаються внутрішніми актами банку.”.

5. Розділ X після пункту 81 доповнити новим пунктом 81¹ такого змісту:

“81¹. Обсяг цінностей для сховища інкасаторів та/або сейфа інкасаторів розраховується як середньоденний показник цінностей, що зберігалися в ньому за останні три місяці на час проведення розрахунку.”.

6. Підпункт 3 пункту 85 розділу XI доповнити словами “та/або АТМ-системи”.

7. Правила доповнити новим розділом XIII такого змісту:

“XIII. Вимоги до сховища/сейфа інкасаторів

112. Банк зобов’язаний визначити клас опору сховища інкасаторів, дверей сховища інкасаторів та сейфа інкасаторів залежно від обсягу цінностей, що зберігаються в сховищі, відповідно до вимог, передбачених у додатку до цих Правил.

113. Банк (юридична особа) зобов’язаний розмістити сховище інкасаторів та/або сейф інкасаторів за межами касового вузла, в одній будівлі (за однією адресою місцезнаходження) з приміщеннями касового вузла банку (юридичної особи).

114. Банк (юридична особа) має право зберігати у сховищі інкасаторів та/або сейфі інкасаторів лише цінності, отримані інкасаторами під час надання послуг з інкасації.

115. Банк (юридична особа) зобов’язаний забезпечити вхід (доступ) до сховища інкасаторів через передсховище.

116. Приміщення, у якому встановлено сейф або кілька сейфів інкасаторів, виконує функції передсховища.”.